

LM2S14DA1



LED-es fali lámpatestek

Telepítési útmutató

Technikai adatok:

Típus:	2S14DA1	LM06E06
Tápfeszültség:	220-240V	220-240V
Teljesítmény	14W	20W
Telj.tényező:	0,5	0,5
Színhőmérséklet:	4000K	4000K
Védelem:	IP54	IP65
Tömeg(g):	400	654
Méret(mm):	220x90	185x40x175

Telepítés:

Ne szereljen nedves kézzel, a tisztítása csak feszültségmentes állapotban történjen. Ne fújjon semmit közvetlenül a lámpatestre, használjon nedves törülközőt, bekapcsolni, csak száradás után szabad. Ne szerelje fel rezgő mozgó szerkezetre, gépre és soha ne szedje szét feszültség alatt!

Távolítsa el a keretet, a keret elforgatásával, majd az opál előlapot csavarhúzó segítségével. Fúrja át a műanyag hátlapot a három kikönnnyítésnél, jelölje át azokat majd készítse el a megfelelő furatokat a falra.

Kösse be a vezetékeket, barna a fázispont, kék a nulla, itt a védőföldelést nem kell bekötni, a lámpatest kettős szigetelésű. A bekötési pont felett talál egy gumis átvezetést, ott húzza be a kábelt.

Szerelje fel a falra a lámpatestet, majd helyezze tápfeszültség alá.

A bekapcsoláskor a LED-ek világítani fognak, **ne érintse meg a feszültség alatt álló lemezt!** csavarhúzó segítségével állítsa be a kapcsolási fényerőt, és az időt, erre legjobb megoldás ha szürkületben végzi. Az idő kb. 10mp-től 4-5 percre, a fényerő 0lx-tól napfényig állítható. Ha minden beállítás megtörtént helyezze vissza burát, csavarja vissza a csavarokat, és helyezze vissza a keretet.

Minden csatlakoztatást feszültségmentes állapotban végezzen, ha nem használ főkapcsolót, akkor 6A-es kismegszakítóval védje a lámpákat!

Használat: A lámpatest működése közben hőt termel, ez normális, soha ne takarja le. Hálózati zajt keltő eszközök esetén használjon zavarcsűrő egységet. Tisztítása nedves törlőkendővel lehetséges.

Meghibásodás után veszélyes hulladékként kezelje!