

ZOA-037

Elektromágneses visszacsapó zár

*Használati és üzembe helyezési útmutató
szakképzett telepítőknek!*



Felszerelés:

A zárszerkezet vízszintesen szerelhető fel, a működése a következő:

Bezáráskor a görgős rész benyomódik, és felhúzza a zárban a rugót. A nyelv a fészekben helyezkedik el, így a rúgó fogja azt majd visszahúzni, az elektromos retesz kioldásakor.

A kioldási áram elég nagy, 12V esetén a 3A-t is eléri, törekedjen a legrövidebb ideig rajta tartani a tápfeszültséget.

Használja a gyári előlapot, olyan magasságba szerelje, hogy a fészekbe könnyen illeszkedjen a nyelv, a görgő pedig a fészek felső peremét érje.