

DS7447V2 LCD-kezelőegység



Security Systems



- Állítható hangerő, fényerő és kontraszt
- Kihúzható használati utasítás
- Programozható vészjelző gombok

A DS7447V2 négyvezetékes, alfanumerikus LCD-kezelőegység, amely DS7060, DS7080iP-32, DS7200 sorozatú és DS7400Xi sorozatú vezérlőközpontokhoz csatlakoztatható. Az összes rendszerfunkciót támogatja. A billentyűzet a vezérlőközpont helyi programozásához szükséges.

Jellemzők

Állítható hangerő és kijelző

A billentyűzeten beállítható a nem riasztási hangerő, a kijelző fényereje és kontrasztja.

Kihúzható használati utasítás

Az alapvető felhasználói útmutató egy kihúzható lapon található, mely úgy szerelhető fel, hogy akár balról, akár jobbról ki lehet húzni.

Programozható vészjelző gombok

A kezelőegység alsó sorában található három jelöletlen billentyű, tűzjelző, speciális vészjelző billentyűként és pánikfunkcióként programozható be. Öntapadós címkék mellékelve.

Minősítések és engedélyek

CE, megfelel az EN50131 1., 2. és 3. fokozatának

Telepítés:

Kompatibilitás

Központok DS7060, DS7080iP-32, DS7400Xi sorozat, DS7200 sorozat

Kábelezési és szerelési ajánlások

A vezérlőközpont és a billentyűzet közti távolság nem haladhatja meg a 305 métert. A billentyűzetet ne szerelje fel kültéren.

Billentyűzetek száma	Vezeték típusa	Billentyűzet távolsága a vezérlőközponttól
Max. 2	Árnyékolatlan, négyeres, 0,8 mm (#22 AWG)	Max. 305 m
Max. 3	Árnyékolatlan, négyeres, 1,2 mm (#18 AWG)	Max. 305 m

Műszaki adatok

Környezeti feltételek

Relatív légnedvesség: 5% - 93% +32°C hőmérsékleten,
lecsapódásmentes

Hőmérséklet (üzemi): 0°C - 50°C

Tápellátás

Áramfelvétel: 95 mA készenléti; max. 200 mA
(maximális hangerő és bekapcsolt
háttérvilágítás esetén)

Üzemi feszültség: 12 V DC

Termékjellemzők

Méreték 120 mm x 210 mm x 20 mm
(szél. x mag. x mély.)

Súly: 439 g

Rendelési információk

DS7447V2 LCD-billentyűzet exportra	DS7447V2-EXP
DS7447V2 LCD-billentyűzet Belgium számára	DS7447V2-BEL
DS7447V2 LCD-billentyűzet Dánia számára	DS7447V2-DK
DS7447V2 LCD-billentyűzet Finnország számára	DS7447V2-FI
DS7447V2 LCD-billentyűzet Franciaország számára	DS7447V2-FRA
DS7447V2 LCD-billentyűzet Németország számára	DS7447V2-DE
DS7447V2 LCD-billentyűzet Görögország számára	DS7447V2-GR
DS7447V2 LCD-billentyűzet Magyarország számára	DS7447V2-HU
DS7447V2 LCD-billentyűzet Olaszország számára	DS7447V2-IT
DS7447V2 LCD-billentyűzet Hollandia számára	DS7447V2-NL
DS7447V2 LCD-billentyűzet Norvégia számára	DS7447V2-NOR
DS7447V2 LCD-billentyűzet Spanyolország számára	DS7447V2-SPA
DS7447V2 LCD-billentyűzet Svédország számára	DS7447V2-SWE

Bosch Security Systems

További tudnivalókért, kérjük, látogasson el a:

www.boschsecurity.hu

BOSCH